

AE3523-100

手动可调衰减器

面板安装，测试和测量应用



DC-6GHz/100W

N



概述:

AE 系列是宽带、大功率的便携式手动步进衰减器，其工作频率覆盖 DC-6GHz，最大功率为 100W(CW)，衰减范围为 30-100dB，步进量为 1dB 和 10dB。

特点:

- ◆ 提高工作效率——集成化的设计可以适应更多测试要求
- ◆ 提高测试精度和可重复性
- ◆ 体积小巧，便于携带和保管 AE3522-100
- ◆ 应用广泛
 - ✓ 现场测量各种发射机
 - ✓ 实验室应用
 - ✓ 配合频谱仪或者功率计使用

指标:

型号:	AE3523-100	
接口:	N(f)	
阻抗:	50Ω	
工作频率:	DC-6GHz	
衰减量:	30-100dB	
VSWR:	1.55 max.	
功率容量:	100W	
步进量:	1,10dB	
插入损耗:	32.0dB typ.	
衰减偏差:	衰减值(dB)	偏差值
	0-9	±1.5dB
	10-59	±1.8dB
	60-70	±2.5dB
尺寸:	125(W)×95(H)×220(D)mm	
工作温度:	0~+50℃	

订货:

P/N	描述
AE3523-100	手动步进衰减器,DC-6GHz,100W,30-100dB,N(f)

相关产品:

P/N	描述
TC18-03-03-1000	测试电缆组件,DC-18GHz,Nm-Nm,1米

外观:

